

## Сопутствующие устройства

### 8.3.3.3 Соединение полочных секций 1,2,3 и 4.

1. Смонтируйте соединительный провод 2 между передним левым батарейным блоком на полочной секции 2 и передним правым блоком на полочной секции 1.
2. Смонтируйте соединительный провод 5 между передним левым батарейным блоком на полочной секции 4 и передним правым блоком на полочной секции 3.
3. Присоедините соединительный провод 3 (расположенный в отдельном рукаве) к переднему правому батарейному блоку на полочной секции 2.
4. Присоедините соединительный провод 1 (расположенный в отдельном рукаве) к переднему левому батарейному блоку на полочной секции 1.
5. Присоедините соединительный провод 4 (расположенный в отдельном рукаве) к переднему левому батарейному блоку на полочной секции 3.
6. Присоедините соединительный провод 6 (расположенный в отдельном рукаве) к переднему правому батарейному блоку на полочной секции 4.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:


Внутренние соединительные провода следует помещать между полкой и батареями, но НЕ перед батареями

Батарея1

U<sub>ном</sub> = 384В постоянного тока

Батарея 2


Un=384Vdc



# Сопутствующие устройства

### 8.3.3.4 Заполнение таблички

1. После установки батарей впишите дату в табличку, расположенную на правой передней дверце. В графу „month“ ( месяц) внесите номер месяца ( например, январь=01), а в графу „Year“( год) - номер года ( например, 1999=99).

  
www.apco.com

P.No. :

TYPE :

S.No. :

WEIGHT: KG

REPLACEMENT OF BATTERIES

	MONTH	YEAR
INSTALLED		
1. REPLACEMENT		
2. REPLACEMENT		

INPUT :

OUTPUT:

STORED ENERGY TIME : MIN.

TYPE OF BATTERIES : V/ Ah

STANDARD LONG LIFE

No. OF BATTERIES :

U/I BATTERY NOMINAL : V DC/ A DC

NOMINAL BATTERY CAPACITY: Ah

REPLACE BATTERIES EVERY 3 - 5 YEARS FOR STANDARD BATTERIES AND 6 - 10 YEARS FOR LONG LIFE BATTERIES. RECORD THE DATE OF REPLACEMENT.

CE

Год

Месяц

### 8.3.4 Подключение BDP к Silcon DP300E

