

Сопутствующие устройства

8.3 Батарейный ящик

8.3.1 Правила безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полная система содержит опасные постоянные и переменные напряжения. Некоторые узлы системы находятся под напряжением, даже когда UPS выключен!

Подключение батарей может производиться только квалифицированным персоналом!

Не разрешается в любом типе DP-300E иметь встроенные батареи, когда подключаются внешние!

Не устанавливать другие типы батарей, кроме ВРII и ВРIII в блоки BDP, в противном случае вся ответственность ложится на устанавливающего!

Не устанавливать и не использовать BDP и МССВ/ящик предохранителей без учета требований настоящей инструкции!

Никогда не поднимайте и не транспортируйте BDP с установленными батареями!

8.3.2 Размещение

8.3.2.1 Подготовка BDP и DP-300E.

Распакуйте систему, удалив винты на верхней и нижней частях упаковочных листов, поднимите упаковочные листы целиком. Удостоверьтесь, что тип системы, указанный на внутренней стороне передней дверцы, соответствует требуемому BDP. Перед установкой BDP откройте переднюю дверцу и удалите переднюю защитную крышку, удалив все болты. Размонтируйте земляной провод. Затем удалите верхнюю крышку, отвинтив два болта под передней верхней панелью (см. рис. на следующей странице) и затем удалите пластину, покрывающую отверстие для соединительных кабелей между DP-300E и BDP. На DP-300E отверстие расположено в верхней части верхней боковой стенки, на BDP оно расположено в верхней части правой боковой стенки.

