

# Получение и извлечение из упаковки

## Получение Symmetra™

Стойка и модульные компоненты системы Symmetra™ Power Array поставляются на нескольких подставках в зависимости от заказанной конфигурации. Убедитесь, что обозначения на ящиках соответствуют сведениям, указанным в заказе на поставку. Учитывайте вес поставляемых компонентов системы при их перемещении. Если силовые модули отсутствуют, проверьте стойку. Силовые модули могут быть заранее установлены изготовителем.

### Осмотр упаковки

Произведите осмотр упаковки на предмет повреждения и нарушения правил транспортировки. При обнаружении повреждений:

1. Укажите характер повреждений в транспортной накладной.
2. В течение суток оформите с транспортным агентом требование о возмещении убытков.
3. Известите APC о требовании по возмещению убытков и состоянии оборудования.


Компонент Symmetra™		Вес в упаковке lb (kg)	Размеры W x D x H inches (cm)
Примечание. Значения веса поставляемых стоек указаны без учета модулей.			
Североамериканские модели	SYMINIF	335 lb (152 kg)	33" x 30" x 42" (84 x 76 x 107)
	SYMSTRF	580 lb (264 kg)	33" x 30" x 63" (84 x 76 x 160)
Международные модели 1:1	SYMINIFI	205 lb (93 kg)	33" x 30" x 42" (84 x 76 x 107)
	SYMSTRFI	315 lb (143 kg)	33" x 30" x 56" (84 x 76 x 142)
Международные модели 3:1	SYMSTRF3I	320 lb (145 kg)	
Модуль батарей	SYBATT	70 lb (32 kg)	13" x 31" x 17" (33 x 79 x 43)
Силовой модуль	SYPM	40 lb (18 kg)	

### Внимание

- Если силовые модули были установлены заранее, прибавьте их вес к весу стойки системы Symmetra™

## Перемещение стойки Symmetra™ и модулей

Стойка (привернутая болтами к подставке) должна подниматься специальным домкратом или грузоподъемником. Обеспечьте достаточное место для распаковки стойки, установите пандус и с помощью двух человек скатите ее на пол. Стойка системы Symmetra™ может перемещаться на колесиках по плоской, гладкой поверхности. Отдельно упакованные силовые модули и модули батарей следует разместить вблизи от места установки.




### **Осторожно!**

- Не следует устанавливать модули батарей в стойку Symmetra™ до полного завершения электромонтажа и готовности системы к подключению питания.
- Если модули батарей должны храниться длительное время, храните их в сухом, прохладном помещении.
- Модули батарей весят 32 кг. Переносить, передвигать и устанавливать их лучше вдвоем.

## Извлечение из упаковки стойки Symmetra™

1. Удалите упаковочный материал и извлеките решетки. Следите за тем, чтобы не поцарапать поверхность стойки.
2. Достаньте пандус для подставки, который находится под верхней рифленой крышкой упаковки.
3. Для того чтобы снять стойку с подставки, выполните нижеуказанные действия. После распаковки осторожно подкатите систему Symmetra™ к месту установки. Теперь она готова к подключению.



### **Осторожно!**

- Снимать стойку с подставки лучше вдвоем.
- Все четыре ножки нивелирования в основании стойки Symmetra™ должны быть полностью убраны перед тем, как скатывать стойку с подставки.
- Когда стойка перемещается на колесиках, следите за тем, чтобы она не опрокинулась в тех местах, где есть пороги или неровности пола.

Symmetra™



Power Array™