


## Сопутствующие устройства

---



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прилагающимся изоляционным покрытием необходимо накрывать сверху собранные батарейные полки во избежание короткого замыкания, после установки секции 1,2,3.



## Сопутствующие устройства




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Батарейный блок BDP подразделяется на две батареи:

1. Батарея 1 есть последовательное соединение батарей на полочных секциях 1 и 2, содержащее 32 батареи с общим номинальным напряжением  $U_n = 384 \text{ В}$ .
2. Батарея 2 есть последовательное соединение батарей на полочных секциях 3 и 4, содержащее 32 батареи с общим номинальным напряжением  $U_n = 384 \text{ В}$ .

Батарея 1  
 $U_n = 384 \text{ Vdc}$


Батарея 2  
 $U_n = 384 \text{ Vdc}$




## Сопутствующие устройства

### 8.3.3.2 Монтаж полочных секций


1. Удалите внутреннюю переднюю крышку и затем верхнюю крышку.
2. Удалите все полки.




3. Убедитесь, что выключатели F001 и F002 находятся в позиции „off“ (для BDP с MCCB).



Или убедитесь, что предохранители F001 и F002 удалены (для BDP с предохранителями).




4. Убедитесь, что плавкая вставка удалена из зажимов Q001 и Q002.



## Сопутствующие устройства

5. Начните с полки 1 в секции 4 вставлением полки на рельсы в передней нижней части, и установите на нее 4 батареи стороной с контактами на лицевую сторону.

Вид сверху



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Батареи обеспечивают высокое напряжение. Будьте осторожны: не соединяйте полюса батареи. При сборке используйте изолированные кабельные наконечники.

6. Установите монтажные провода номер 9 между полюсами 1+ и 2-, а затем между полюсами 3+ и 4-.

