


## Сопутствующие устройства

7. Установите разделительные планки между батареями.




8. Надавите на батареи и сдвиньте полку вглубь. Установите вторую полку перед сдвинутой. Поместите 4 батареи на пустую полку.


Вид сверху



Перед





9. Поместите разделительную планку между батареями.



## Сопутствующие устройства



10. Поместите изолирующую пластину между батареями 5 и 6 и смонтируйте соединительный провод №10 между батарейными полюсами 5+ и 1-, начиная с 5+. Аналогично для 6- и 2+, начиная с 6-.

Вид сверху



11. Вставьте изолирующую пластину между батареями 7 и 8, и соедините проводом №10 полюса 7+ и 3-, начиная с 7+. Та же процедура для 8- и 4+, начиная с 8-.


Вид сверху




## Сопутствующие устройства

12. Вдвиньте заполненные полки на ширину одной полки вглубь и установите перед ними третью пустую полку. Затем поместите на нее 4 батареи.


Вид сверху



Перед




13. Поместите разделительную планку между батареями.




14. Поместите изолирующую пластину между батареями 9 и 10 и подсоедините монтажный провод №10 к полюсам 9+ и 5-, начиная с 9+. Аналогично для 10- и 6+, начиная с 10-.

Вид сверху



Перед

Контакт 10





Разделительная  
пластина

## Сопутствующие устройства



15. Поместите изолирующую пластину между батареями 11 и 12 и подсоедините монтажный провод №10 к полюсам 11+ и 7-, начиная с 11+. Аналогично для 12- и 8+, начиная с 12-.

Вид сверху



16. Вдвиньте заполненные полки на ширину одной полки вглубь и установите перед ними четвертую пустую полку. Затем поместите на нее 4 батареи.

Вид сверху



17. Поместите разделительную планку между батареями.

